

## Texto descriptivo

### IWA-50WIFI/WS

#### Amplificador multisala HiFi,

con WiFi y Bluetooth.

- Amplificador de clase D integrado 2 x 25 W
- 3 fuentes de audio: WiFi, Bluetooth y AUX
- Funcionalidades multisala
- Soporta servicios de streaming como Pandora, YouTube o Spotify
- La app 'Home Studio' de DHOME está disponible para dispositivos iOS
- La app 'AllPlay Jukebox' está disponible para dispositivos Android
- Configuración WiFi mediante WPS o interfaz web individual
- Antena WiFi integrada
- Toma de conexión LAN, el WiFi se desactiva automáticamente con la conexión
- Bluetooth versión 4.0 (A2DP, AVRCP), clase 2, hasta 10 m
- Corriente mediante alimentador DC opcional 12 V, 15 V o 24 V

#### Especificaciones:

Potencia nominal	2 x 25 W
Potencia nominal a 4 $\Omega$	2x 10 W @ DC 12 V 2x 16 W @ DC 15 V
Potencia nominal a 8 $\Omega$	2x 6 W @ DC 12 V 2x 10 W @ DC 15 V 2x 25 W @ DC 24 V
Potencia nominal a 16 $\Omega$	2x 3,5 W @ DC 12 V 2x 5,5 W @ DC 15 V 2x 15 W @ DC 24 V
Canales	2
Rango de frecuencias	45-20.000 Hz
Temp. ambiente admis.	0 a 40 °C
Ancho	175 mm
Altura	100 mm
Profundidad	37 mm
Peso	176 g
Conexiones	RJ45 (LAN) jack 3,5 mm (AUX) terminales de rosca (altavoces, alimentación)
Dimensiones del paquete (B x H x P)	0,19 x 0,05 x 0,11 m
Peso bruto	0,245 kg
Peso neto	0,18 kg

Marca: MONACOR

Tipo: IWA-50WIFI/WS

Cantidad: 1

Dimensiones del paquete (B x H x P): 0,19 x 0,05 x 0,11 m

Peso bruto: 0,245 kg

Peso neto: 0,18 kg

Peso del producto (sin accesorios): 0,176 kg